

4線式個別呼出電話機



●特徴

- 内蔵スピーカによる回線モニタができます。
- 着信時の呼出音は、電子音で4種類のパターンから選択できます。
- 相手の呼出音がリングバックトーンで確認できます。
- 着信時の呼出を音声呼出にすることができます。
- 送受信時の音量は、スイッチで切り替えることができます。

<4線式個別呼出電話機の運用方法について>

☆4線式のメタリック回線で4線式個別電話機(FT-1301-AA)を接続することにより通話が可能となります。

☆最大29台まで個別呼出できます。

☆個別に呼び出して1対1で通話ができます。

☆一斉に呼び出して会議通話もできます。

☆モニタができるので回線の使用状況を把握できます。

☆呼出信号には音声帯域のトーン信号を使用しています。

☆着信時には呼出音が鳴動しますので着信が確認できます。

☆着信中の接点が用意されていますので、この接点を使用することにより別の表示器で着信を表示できます。

☆着信時の呼出を音声呼出にすることもできます。

☆相手を呼び出している間はリングバックトーンで確認できます。

☆受話器の音声をレコーダに録音するジャックがあります。

機器仕様

項 目	内 容		
品名	4線式個別呼出電話機		
型名	FT-1301		
使用電源	DC6V		
呼出信号方式	トーン信号方式		
型式	FT-410相当	FT-411相当	一般使用
選択呼出機能	個別呼出	個別呼出	個別・一斉呼出
信号周波数	500～950Hz	500～1450Hz	500～1950Hz
待受時インピーダンス	600Ω±20%	600Ω±20%	600Ω±20%
通話時インピーダンス	600Ω±20%	600Ω±20%	600Ω±20%
信号送出時間	3秒間又は呼出鉤の2桁目を押下中送出する。		
着信	呼出音設定 : 10秒/30秒(設定による) ※フックアップで停止		
	音声呼出音設定: 10秒/30秒(設定による) ※フックアップで停止		
回線モニタ	出力 200mW 入力 -20dBm		
消費電流 [待受時]	50mA以下【電源ランプ点灯時】		
	35mA以下【電源ランプ滅灯時】		
消費電流 [着信時]	100mA以下		
消費電流 [通話時]	平均55mA以下		
消費電流 [モニタ出力 100mW時]	110mA以下		
外形寸法	150mm(W) × 232mm(D) × 109mm(H)		
色	アイボリー		